BDC 4 ... 18 GHz
Richtkoppler

BONN Elektronik
YOUR ULTIMATE RF POWER SOURCE

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung Pmin W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 4018-20/50S	4 ... 18 GHz	20 ±1,5	50	0,6	12	1.4:1	SMA-f	SMA-f
BDC 4018-30/30S	4 ... 18 GHz	30 ±2,5	30	1	10	1.6:1	SMA-f	SMA-f
BDC 4018-35/200	4 ... 18 GHz	35 ±2,5	200	0,5	12	1.45:1	N-f	SMA-f
BDC 4018-30/300	4 ... 18 GHz	30 ±1	300	0,3	10	1.5:1	N-f	SMA-f
BDC 4018-40/300	4 ... 18 GHz	40 ±1	300	0,3	10	1.5:1	N-f	SMA-f
BDC 4018-50/300	4 ... 18 GHz	50 ±1	300	0,3	10	1.5:1	N-f	SMA-f

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

S: Einzel-Richtkoppler

Hinweis:
Unter normalen Betriebsbedingungen benötigen alle unsere Richtkoppler keinen Kühlkörper. Wenn die Koppler jedoch dauerhaft bei hoher Fehlanpassung und voller Nennleistung betrieben werden, kommt es zu einer erheblichen Erwärmung. In diesem Fall empfehlen wir, die Koppler auf einen geeigneten Kühlkörper oder eine Metallplatte zu montieren, um auf der Montageebene eine Temperatur von maximal +60 °C sicherzustellen.