BLWA 20 ... 500 MHz
Halbleiterverstärker

BONN Elektronik
RF POWER IS OUR PASSION

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung P_N min / typ W	Verstärkung min / typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung VA	Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
BLWA 0250-15	20 ... 500 MHz	15 / 18	41,8 / 44 ±2	20 / 15	250	2 HE, 430 mm	12
BLWA 0250-35	20 ... 500 MHz	35 / 40	45,4 / 48 ±2	20 / 20	280	2 HE, 430 mm	13
BLWA 0250-60	20 ... 500 MHz	60 / 70	47,8 / 50 ±2	20 / 15	350	2 HE, 430 mm	13
BLWA 0250-85	20 ... 500 MHz	85 / 100	49,3 / 52 ±2	20 / 15	500	3 HE, 430 mm	18
BLWA 0250-125	20 ... 500 MHz	125 / 135	51 / 53 ±2	20 / 20	800	3 HE, 630 mm	35
BLWA 0250-250	20 ... 500 MHz	250 / 300	54 / 56 ±2	20 / 20	1250	4 HE, 630 mm	40
BLWA 0250-500	20 ... 500 MHz	500 / 600	57 / 59 ±2	20 / 20	2600	4 HE, 630 mm	41
BLWA 0250-750	20 ... 500 MHz	750 / 800	58,8 / 61 ±2	20 / 20	4500	8 HE, 630 mm	80
BLWA 0250-1000	20 ... 500 MHz	1000 / 1200	60 / 62 ±2	20 / 20	6500	9 HE, 630 mm	95
BLWA 0250-1500	20 ... 500 MHz	1500 / 1650	61,8 / 64 ±2	20 / 20	9000	15 HE, 630 mm	160
BLWA 0250-2000	20 ... 500 MHz	2000 / 2500	63 / 65 ±2	20 / 20	13000	18 HE, 800 mm	185
BLWA 0250-3000	20 ... 500 MHz	3000 / 3500	64,8 / 67 ±2	20 / 20	18000	37 HE, 800 mm	310

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm