BLWA 100 ... 500 MHz
Halbleiterverstärker

BONN Elektronik
RF POWER IS OUR PASSION

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung P_N min / typ W	Verstärkung min / typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung VA	Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
BLWA 1050-100	100 ... 500 MHz	100 / 120	50 / 52 ±2	20 / 12	400	3 HE, 430 mm	19
BLWA 1050-150	100 ... 500 MHz	150 / 180	51,8 / 54 ±2	20 / 20	800	3 HE, 430 mm	24
BLWA 1050-250	100 ... 500 MHz	250 / 300	54 / 56 ±2	20 / 20	1500	3 HE, 630 mm	35
BLWA 1050-500	100 ... 500 MHz	500 / 600	57 / 59 ±2	20 / 20	3000	4 HE, 630 mm	44
BLWA 1050-750	100 ... 500 MHz	750 / 900	58,8 / 61 ±2	20 / 20	4500	8 HE, 630 mm	80
BLWA 1050-1000	100 ... 500 MHz	1000 / 1150	60 / 62 ±2	20 / 20	6500	9 HE, 630 mm	95
BLWA 1050-1500	100 ... 500 MHz	1500 / 1700	61,8 / 64 ±2	20 / 20	10000	21 HE, 800 mm	200
BLWA 1050-2000	100 ... 500 MHz	2000 / 2200	63 / 65 ±2	20 / 20	17000	41 HE, 800 mm	300
BLWA 1050-2500	100 ... 500 MHz	2500 / 2700	64 / 66 ±2	20 / 20	20000	41 HE, 800 mm	400
BLWA 1050-4000	100 ... 500 MHz	4000 / 4400	66 / 68 ±2	20 / 20	35000	2x 37 HE, 800 mm	600
BLWA 1050-5000	100 ... 500 MHz	5000 / 5500	67 / 69 ±2	20 / 20	45000	2x 37 HE, 800 mm	800

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm