BLWA 200 ... 500 MHz
Halbleiterverstärker

BONN Elektronik
RF POWER IS OUR PASSION

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung P_N min / typ W	Verstärkung min / typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung VA	Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
BLWA 2050-100	200 ... 500 MHz	100 / 120	50 / 52 ±2	20 / 15	400	3 HE, 430 mm	19
BLWA 2050-150	200 ... 500 MHz	150 / 180	51,8 / 54 ±2	20 / 15	800	3 HE, 430 mm	24
BLWA 2050-300	200 ... 500 MHz	300 / 330	54,8 / 57 ±2	20 / 20	1500	3 HE, 630 mm	35
BLWA 2050-500	200 ... 500 MHz	500 / 600	57 / 59 ±2	20 / 20	2500	5 HE, 630 mm	43
BLWA 2050-750	200 ... 500 MHz	750 / 850	58,8 / 61 ±2	20 / 20	4000	6 HE, 630 mm	80
BLWA 2050-1000	200 ... 500 MHz	1000 / 1150	60 / 62 ±2	20 / 20	6000	9 HE, 630 mm	95
BLWA 2050-1500	200 ... 500 MHz	1500 / 1700	61,8 / 64 ±2	20 / 20	8000	16 HE, 800 mm	180
BLWA 2050-2000	200 ... 500 MHz	2000 / 2200	63 / 65 ±2	20 / 20	10000	19 HE, 800 mm	200
BLWA 2050-2500	200 ... 500 MHz	2500 / 2700	64 / 66 ±2	20 / 20	17000	41 HE, 800 mm	300
BLWA 2050-3500	200 ... 500 MHz	3500 / 4000	65,4 / 68 ±2	20 / 20	20000	41 HE, 800 mm	400
BLWA 2050-4500	200 ... 500 MHz	4500 / 5000	65,5 / 68 ±2	20 / 20	35000	2x 37 HE, 800 mm	600
BLWA 2050-6000	200 ... 500 MHz	6000 / 6500	67,8 / 70 ±2	20 / 20	45000	2x 37 HE, 800 mm	600

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm