BLWA 500 ... 1000 MHz
Halbleiterverstärker

BONN Elektronik
RF POWER IS OUR PASSION

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung P_N min / typ W	Verstärkung min / typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung VA	Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
BLWA 5010-100	500 ... 1000 MHz	100 / 120	50 / 52 ±2	20 / 20	500	3 HE, 630 mm	18
BLWA 5010-125	500 ... 1000 MHz	125 / 140	51 / 53 ±2	20 / 20	500	3 HE, 630 mm	20
BLWA 5010-200	500 ... 1000 MHz	200 / 230	53 / 55 ±2	20 / 20	1150	3 HE, 630 mm	25
BLWA 5010-250	500 ... 1000 MHz	250 / 300	54 / 56 ±2	20 / 20	1800	3 HE, 630 mm	32
BLWA 5010-350	500 ... 1000 MHz	350 / 400	55,4 / 58 ±2	20 / 20	2200	4 HE, 630 mm	32
BLWA 5010-500	500 ... 1000 MHz	500 / 600	57 / 59 ±2	20 / 20	3200	5 HE, 630 mm	50
BLWA 5010-700	500 ... 1000 MHz	700 / 750	58,5 / 61 ±2	20 / 20	4000	8 HE, 630 mm	82
BLWA 5010-1000	500 ... 1000 MHz	1000 / 1150	60 / 62 ±2	20 / 20	4500	8 HE, 630 mm	85
BLWA 5010-1250	500 ... 1000 MHz	1250 / 1300	61 / 63 ±2	20 / 20	6000	18 HE, 800 mm	150
BLWA 5010-1500	500 ... 1000 MHz	1500 / 1700	61,8 / 64 ±2	20 / 20	7500	18 HE, 800 mm	150
BLWA 5010-2000	500 ... 1000 MHz	2000 / 2200	63 / 65 ±2	20 / 20	15000	24 HE, 800 mm	280
BLWA 5010-3000	500 ... 1000 MHz	3000 / 3300	64,8 / 67 ±2	20 / 20	18000	24 HE, 800 mm	280
BLWA 5010-4000	500 ... 1000 MHz	4000 / 4500	66 / 68 ±2	20 / 20	28000	37 HE, 800 mm	450
BLWA 5010-5000	500 ... 1000 MHz	5000 / 5500	67 / 69 ±2	20 / 20	34000	37 HE, 800 mm	450

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm