

STANDARDMODELLE

| Modell         | Frequenzbereich | Ausgangsleistung     | Verstärkung     | Harmonische      | Netzleistung | Abmessungen          | Gewicht |
|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|---------|
|                |                 | $P_N$ min / typ<br>W | min / typ<br>dB | 2te / 3te<br>dBc | VA           | (H, T)<br>19"-System |         |
| BLMA 1826-0.25 | 18 ... 26,5 GHz | 0,25 / 0,28          | 24 / 26 ±2      | 20 / 20          | 50           | 2 HE, 430 mm         | 9       |
| BLMA 1826-0.5  | 18 ... 26,5 GHz | 0,5 / 0,6            | 27 / 29 ±2      | 20 / 20          | 50           | 2 HE, 430 mm         | 9       |
| BLMA 1826-0.7  | 18 ... 26,5 GHz | 0,7 / 0,8            | 28,5 / 31 ±2    | 20 / 20          | 50           | 2 HE, 430 mm         | 9       |
| BLMA 1826-1    | 18 ... 26,5 GHz | 1 / 1,1              | 30 / 32 ±2      | 20 / 20          | 50           | 2 HE, 430 mm         | 9       |
| BLMA 1826-2    | 18 ... 26,5 GHz | 2 / 2,2              | 33 / 35 ±2      | 20 / 20          | 75           | 2 HE, 430 mm         | 9       |
| BLMA 1826-3    | 18 ... 26,5 GHz | 3 / 3,3              | 34,8 / 38 ±3    | 20 / 20          | 120          | 2 HE, 430 mm         | 10      |
| BLMA 1826-4    | 18 ... 26,5 GHz | 4 / 4,4              | 36 / 40 ±4      | 20 / 20          | 150          | 2 HE, 430 mm         | 11      |
| BLMA 1826-5    | 18 ... 26,5 GHz | 5 / 6                | 37 / 41 ±4      | 20 / 20          | 150          | 2 HE, 430 mm         | 12      |
| BLMA 1826-10   | 18 ... 26,5 GHz | 10 / 12              | 40 / 43 ±3      | 20 / 20          | 200          | 2 HE, 430 mm         | 12      |
| BLMA 1826-20   | 18 ... 26,5 GHz | 20 / 22              | 43 / 47 ±4      | 20 / 20          | 400          | 3 HE, 630 mm         | 16      |
| BLMA 1826-40   | 18 ... 26,5 GHz | 40 / 44              | 46 / 50 ±4      | 20 / 20          | 600          | 3 HE, 630 mm         | 22      |
| BLMA 1826-50   | 18 ... 26,5 GHz | 50 / 55              | 47 / 51 ±4      | 20 / 20          | 800          | 4 HE, 630 mm         | 32      |
| BLMA 1826-70   | 18 ... 26,5 GHz | 70 / 77              | 48,5 / 53 ±4    | 20 / 20          | 1000         | 4 HE, 630 mm         | 32      |
| BLMA 1826-100  | 18 ... 26,5 GHz | 100 / 110            | 50 / 54 ±4      | 20 / 20          | 1500         | 4 HE, 630 mm         | 32      |
| BLMA 1826-150  | 18 ... 26,5 GHz | 150 / 160            | 51,8 / 57 ±5    | 20 / 20          | 2500         | 5 HE, 630 mm         | 35      |
| BLMA 1826-200  | 18 ... 26,5 GHz | 200 / 220            | 53 / 58 ±5      | 20 / 20          | 2800         | 5 HE, 630 mm         | 35      |

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm