BLMA 18 ... 26,5 GHz
Halbleiterverstärker

BONN Elektronik
RF POWER IS OUR PASSION

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung P_N min / typ W	Verstärkung min / typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung VA	Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
BLMA 1826-0.5	**18 ... 26,5 GHz**	**0,5 / 0,6**	**27 / 29 ±2**	**20 / 20**	**50**	**2 HE, 430 mm**	**9**

1 HE = 44,45 mm

STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Eingangsleistung: 0 dBm (1 mW) max.
Übersteuerungsschutz: bis +10 dBm ohne Beschädigung
Eingangsimpedanz: 50 Ohm nominal
Ausgangsimpedanz: 50 Ohm nominal
Eingangs-VSWR: <2:1 typ.
Last-VSWR: unendlich ohne Beschädigung (100% Fehlanpassungsschutz)
P_N -0,5 dB min. bei VSWR 2:1
Nebenwellen (bei P_N): -60 dBc min. (ohne Harmonische)
Betriebsart: A-linear oder AB-linear

ALLGEMEINES

HF-Eingang: SMA-f, standardmäßig auf der Frontseite
HF-Ausgang: SMA-f, standardmäßig auf der Frontseite
Spannungsversorgung: 100 ... 240 V AC, 47 ... 63 Hz
Betriebsstundenzähler: im Status-Display
Betriebstemperatur: 0 ... +45 °C
Lagertemperatur: -25 ... +85 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit: bis 95% (ohne Kondensation)
Betriebshöhe: bis 2000 m über NN
Vibration und Schock: MIL-STD-810 G
Kühlung: Ventilatorkühlung
Lufteinlaß vorne, Luftauslaß hinten
Option W: Flüssigkühlung
Externer Rückkühler erforderlich

OPTIONEN

A) HF-Monitorausgänge *)
B) Externer Doppel-Richtkoppler
C) IEEE-488.2 GPIB Fernsteuerschnittstelle
D) HF-Anschlüsse hinten
E) HF-Leistungsanzeige (digital) *)
F) Verstärkungs-Einstellung *)
L) LAN Fernsteuerschnittstelle
N) Harmonischen Filter *)
R) RS-232C/RS-485 Fernsteuerschnittstelle
S) Interne HF-Umschalteinheit *)
U) USB Fernsteuerschnittstelle
W) Flüssigkühlung

G) Ausgangsisolator *)
H) DC-Versorgung
I) 3x 208 V AC / 60 Hz

X) Externe Steuerung anderer Verstärker

*) Diese Optionen können Ausgangsleistung und/oder Verstärkung verringern