

**STANDARDMODELLE**

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P <sub>min</sub> W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 1840-30/50S	18 ... 40 GHz	30 ±3	50	0,2	30	1.25:1	WRD-180	2,92 mm-f
BDC 1840-30/100	18 ... 40 GHz	30 ±3	100	0,5	25	1.2:1	WRD-180	2,92 mm-f
BDC 1840-40/50S	18 ... 40 GHz	40 ±3	50	0,2	30	1.25:1	WRD-180	2,92 mm-f
BDC 1840-40/100	18 ... 40 GHz	40 ±2,5	100	0,5	25	1.2:1	WRD-180	2,92 mm-f

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

S: Einzel-Richtkoppler

**Hinweis:**

Unter normalen Betriebsbedingungen benötigen alle unsere Richtkoppler keinen Kühlkörper. Wenn die Koppler jedoch dauerhaft bei hoher Fehlanpassung und voller Nennleistung betrieben werden, kommt es zu einer erheblichen Erwärmung. In diesem Fall empfehlen wir, die Koppler auf einen geeigneten Kühlkörper oder eine Metallplatte zu montieren, um auf der Montageebene eine Temperatur von maximal +60 °C sicherzustellen.