

**STANDARDMODELLE**

Modell	Artikel- nummer	Frequenzbereich	Kopplung dB	Leistung	Dämpfung	Richtschärfe	VSWR	Hauptarm	Koppelarm
				Pmin W	max dB	min dB	max Hauptarm	Stecker	Stecker
BDC 1040-20/50S	10022189	1 ... 4 GHz	20 ±0,7	50	0,4	20	1,2:1	SMA-f/SMA-f	SMA-f
BDC 1040-20/50	10025473	1 ... 4 GHz	20 ±1	50	0,5	20	1,25:1	SMA-f/SMA-f	SMA-f
BDC 1040-20/200	10021101	1 ... 4 GHz	20 ±1	200	0,2	20	1,4:1	N-f/N-f	N-f
BDC 1040-30/50S	10009816	1 ... 4 GHz	30 ±1	50	0,4	20	1,18:1	SMA-f/SMA-f	SMA-f
BDC 1040-30/500	10008136	1 ... 4 GHz	30 ±1	500	0,2	20	1,3:1	N-f/N-f	SMA-f
BDC 1040-40/500	10017854	1 ... 4 GHz	40 ±1	500	0,2	20	1,3:1	N-f/N-f	SMA-f
	10022628	1 ... 4 GHz	40 ±1	500	0,2	20	1,3:1	N-m/N-m	SMA-f
	10021282	1 ... 4 GHz	40 ±1	500	0,2	20	1,3:1	N-f/N-f	N-f
	10018896	1 ... 4 GHz	40 ±1	500	0,2	20	1,3:1	N-m/N-f	SMA-f
	10018693	1 ... 4 GHz	40 ±1	500	0,2	20	1,3:1	N-m/N-f	N-f
BDC 1040-40/1500	10012535	1 ... 4 GHz	40 ±1	1500	0,2	20	1,3:1	7-16-m/7-16-f	SMA-f
BDC 1040-50/500	10017857	1 ... 4 GHz	50 ±1,1	500	0,2	20	1,3:1	N-f/N-f	SMA-f
	10022715	1 ... 4 GHz	50 ±1	500	0,2	20	1,3:1	N-m/N-f	SMA-f
	10022520	1 ... 4 GHz	50 ±1	500	0,2	20	1,3:1	N-m/N-f	N-f
	10017850	1 ... 4 GHz	50 ±1	500	0,2	20	1,3:1	N-f/N-f	N-f
	10014916	1 ... 4 GHz	50 ±0,1	500	0,2	20	1,3:1	N-m/N-f	SMA-f
BDC 1040-50/1500	10018245	1 ... 4 GHz	50 ±1	1500	0,2	20	1,3:1	7-16-f/7-16-f	SMA-f
	10025324	1 ... 4 GHz	50 ±1	1500	0,2	20	1,3:1	7-16-m/7-16-m	SMA-f
	10012855	1 ... 4 GHz	50 ±1	1500	0,2	20	1,3:1	7-16-m/7-16-f	SMA-f

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung  
S: Einzel-Richtkoppler