BLWA 1,5 ... 30 MHz
Halbleiterverstärker

BONN Elektronik
RF POWER IS OUR PASSION

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung P_N min / typ W	Verstärkung min / typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung VA	Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
BLWA 0103-100	1,5 ... 30 MHz	100 / 120	50 / 52 ±2	20 / 20	450	2 HE, 430 mm	14
BLWA 0103-150	1,5 ... 30 MHz	150 / 180	51,8 / 54 ±2	20 / 20	500	2 HE, 430 mm	15
BLWA 0103-250	1,5 ... 30 MHz	250 / 300	54 / 56 ±2	20 / 18	800	3 HE, 630 mm	18
BLWA 0103-500	1,5 ... 30 MHz	500 / 600	57 / 59 ±2	20 / 15	1500	3 HE, 630 mm	26
BLWA 0103-800	1,5 ... 30 MHz	800 / 900	59 / 61 ±2	20 / 12	3000	4 HE, 630 mm	38
BLWA 0103-1000	1,5 ... 30 MHz	1000 / 1200	60 / 62 ±2	20 / 12	4500	4 HE, 630 mm	43
BLWA 0103-1500	1,5 ... 30 MHz	1500 / 2000	61,8 / 64 ±2	20 / 12	5000	5 HE, 630 mm	62
BLWA 0103-2000	1,5 ... 30 MHz	2000 / 2500	63 / 65 ±2	20 / 12	7000	7 HE, 630 mm	70
BLWA 0103-3000	1,5 ... 30 MHz	3000 / 4000	64,8 / 67 ±2	20 / 12	9000	8 HE, 630 mm	75
BLWA 0103-5000	1,5 ... 30 MHz	5000 / 6000	67 / 69 ±2	20 / 12	18000	21 HE, 800 mm	220
BLWA 0103-10000	1,5 ... 30 MHz	10000 / 12000	70 / 72 ±2	20 / 12	35000	37 HE, 800 mm	450
BLWA 0103-20000	1,5 ... 30 MHz	20000 / 22000	73 / 75 ±2	20 / 12	70000	2x 37 HE, 800 mm	950
BLWA 0103-40000	1,5 ... 30 MHz	40000 / 42000	76 / 78 ±2	20 / 12	140000	4x 37 HE, 800 mm	1950

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm