BLWA 20 ... 100 MHz
Halbleiterverstärker

BONN Elektronik
RF POWER IS OUR PASSION

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung P_N min / typ W	Verstärkung min / typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung VA	Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
BLWA 0210-100	20 ... 100 MHz	100 / 120	50 / 52 ±2	20 / 20	400	2 HE, 430 mm	15
BLWA 0210-200	20 ... 100 MHz	200 / 250	53 / 55 ±2	20 / 15	800	3 HE, 630 mm	30
BLWA 0210-500	20 ... 100 MHz	500 / 600	57 / 59 ±2	20 / 15	1800	4 HE, 630 mm	35
BLWA 0210-1000	20 ... 100 MHz	1000 / 1100	60 / 62 ±2	20 / 15	3000	5 HE, 630 mm	46
BLWA 0210-1250	20 ... 100 MHz	1250 / 1400	61 / 63 ±2	20 / 15	5000	6 HE, 630 mm	70
BLWA 0210-1800	20 ... 100 MHz	1800 / 2000	62,5 / 65 ±2	20 / 15	5700	6 HE, 630 mm	72
BLWA 0210-2500	20 ... 100 MHz	2500 / 2700	64 / 66 ±2	20 / 15	9800	12 HE, 800 mm	175
BLWA 0210-3000	20 ... 100 MHz	3000 / 3300	64,8 / 67 ±2	20 / 15	20000	18 HE, 800 mm	300
BLWA 0210-4000	20 ... 100 MHz	4000 / 4500	66 / 68 ±2	20 / 15	23000	24 HE, 800 mm	400
BLWA 0210-5000	20 ... 100 MHz	5000 / 5500	67 / 69 ±2	20 / 15	30000	37 HE, 800 mm	460
BLWA 0210-7000	20 ... 100 MHz	7000 / 8000	68,4 / 71 ±2	20 / 15	35000	2x 37 HE, 800 mm	590
BLWA 0210-10000	20 ... 100 MHz	10000 / 11000	70 / 72 ±2	20 / 12	50000	2x 37 HE, 800 mm	1000

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm