BLWA 20 ... 1000 MHz
Halbleiterverstärker

BONN Elektronik
RF POWER IS OUR PASSION

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung P_N min / typ W	Verstärkung min / typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung VA	Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
BLWA 0210-1	20 ... 1000 MHz	1 / 1,5	30 / 32 ±2	20 / 20	75	2 HE, 430 mm	11
BLWA 0210-3	20 ... 1000 MHz	3 / 3,5	34,8 / 37 ±2	20 / 20	100	2 HE, 430 mm	11
BLWA 0210-5	20 ... 1000 MHz	5 / 6	37 / 39 ±2	20 / 20	120	2 HE, 430 mm	12
BLWA 0210-10	20 ... 1000 MHz	10 / 12	40 / 42 ±2	20 / 20	130	2 HE, 430 mm	12
BLWA 0210-30	20 ... 1000 MHz	30 / 35	44,8 / 47 ±2	20 / 20	230	2 HE, 430 mm	12
BLWA 0210-40	20 ... 1000 MHz	40 / 45	46 / 48 ±2	20 / 20	300	2 HE, 430 mm	13
BLWA 0210-50	20 ... 1000 MHz	50 / 60	48 / 50 ±2	20 / 20	330	2 HE, 430 mm	13
BLWA 0210-100	20 ... 1000 MHz	100 / 120	50 / 52 ±2	20 / 20	900	3 HE, 630 mm	26
BLWA 0210-150	20 ... 1000 MHz	150 / 200	51,8 / 54 ±2	20 / 20	2100	4 HE, 630 mm	40
BLWA 0210-300	20 ... 1000 MHz	300 / 330	54,8 / 57 ±2	20 / 15	3000	4 HE, 630 mm	42
BLWA 0210-500	20 ... 1000 MHz	500 / 550	57 / 59 ±2	20 / 15	4000	8 HE, 630 mm	58
BLWA 0210-350/200/100D	20 ... 1000 MHz				1000	8 HE, 630 mm	60
	20 ... 100 MHz	350 / 400	55,4 / 58 ±2	20 / 15			
	100 ... 400 MHz	200 / 220	53 / 55 ±2	20 / 15			
	400 ... 1000 MHz	100 / 120	50 / 52 ±2	20 / 20			

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm