BLWA 80 ... 400 MHz
Halbleiterverstärker

BONN Elektronik
RF POWER IS OUR PASSION

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung P_N min / typ W	Verstärkung min / typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung VA	Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
BLWA 0840-150	80 ... 400 MHz	150 / 180	51,8 / 54 ±2	20 / 15	800	3 HE, 630 mm	30
BLWA 0840-250	80 ... 400 MHz	250 / 300	54 / 56 ±2	20 / 15	1600	4 HE, 630 mm	35
BLWA 0840-500	80 ... 400 MHz	500 / 600	57 / 59 ±2	20 / 15	3000	6 HE, 630 mm	55
BLWA 0840-750	80 ... 400 MHz	750 / 900	58,8 / 61 ±2	20 / 15	4500	8 HE, 630 mm	120
BLWA 0840-1000	80 ... 400 MHz	1000 / 1150	60 / 62 ±2	20 / 15	8000	16 HE, 800 mm	180
BLWA 0840-1500	80 ... 400 MHz	1500 / 1700	61,8 / 64 ±2	20 / 15	10000	19 HE, 800 mm	200
BLWA 0840-2000	80 ... 400 MHz	2000 / 2200	63 / 65 ±2	20 / 15	17000	41 HE, 800 mm	300
BLWA 0840-3000	80 ... 400 MHz	3000 / 3300	64,8 / 67 ±2	20 / 15	20000	41 HE, 800 mm	400
BLWA 0840-4000	80 ... 400 MHz	4000 / 4400	66 / 68 ±2	20 / 15	35000	2x 37 HE, 800 mm	600
BLWA 0840-5000	80 ... 400 MHz	5000 / 5500	67 / 69 ±2	20 / 15	45000	2x 37 HE, 800 mm	800

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm