BLWA 80 ... 2500 MHz
Halbleiterverstärker

BONN Elektronik
RF POWER IS OUR PASSION

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung P_N min / typ W	Verstärkung min / typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung VA	Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
BLWA 0825-250/100/35D	80 ... 2500 MHz				1200	4 HE, 630 mm	38
	80 ... 400 MHz	250 / 300	54 / 56 ±2	20 / 15			
	400 ... 1000 MHz	100 / 150	50 / 52 ±2	20 / 20			
	1000 ... 2500 MHz	35 / 40	45,4 / 48 ±2	20 / 20			
BLWA 0825-250/100/70D	80 ... 2500 MHz				1200	4 HE, 630 mm	54
	80 ... 400 MHz	250 / 300	54 / 56 ±2	20 / 15			
	400 ... 1000 MHz	100 / 150	50 / 52 ±2	20 / 20			
	1000 ... 2500 MHz	70 / 80	48,5 / 51 ±2	20 / 20			
BLWA 0825-250/150D	80 ... 2500 MHz				1250	4 HE, 630 mm	39
	80 ... 500 MHz	250 / 300	54 / 56 ±2	20 / 15			
	500 ... 2500 MHz	150 / 180	51,8 / 54 ±2	15 / 20			

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm