

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung	Verstärkung	Harmonische	Netzleistung	Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
		$P_N$ min / typ W	min / typ dB	2te / 3te dBc	VA		
BLMA 2018-0.2	2 ... 18 GHz	0,2 / 0,25	23 / 25 ±2	20 / 20	45	2 HE, 430 mm	9
BLMA 2018-0.3	2 ... 18 GHz	0,3 / 0,35	24,8 / 27 ±2	20 / 20	45	2 HE, 430 mm	9
BLMA 2018-0.5	2 ... 18 GHz	0,5 / 0,8	27 / 29 ±2	18 / 20	45	2 HE, 430 mm	9
BLMA 2018-0.8	2 ... 18 GHz	0,8 / 1	29 / 32 ±3	20 / 20	45	2 HE, 430 mm	9
BLMA 2018-1	2 ... 18 GHz	1 / 1,2	30 / 34 ±4	18 / 20	45	2 HE, 430 mm	9
BLMA 2018-1.5	2 ... 18 GHz	1,5 / 1,8	31 / 34 ±3	15 / 20	75	2 HE, 430 mm	10
BLMA 2018-2	2 ... 18 GHz	2 / 2,2	33 / 35 ±2	20 / 20	50	2 HE, 430 mm	10
BLMA 2018-4	2 ... 18 GHz	4 / 4,5	36 / 39 ±3	15 / 20	150	2 HE, 430 mm	12
BLMA 2018-7.5	2 ... 18 GHz	7,5 / 8	38 / 41 ±3	15 / 15	200	2 HE, 430 mm	15
BLMA 2018-10	2 ... 18 GHz 2 ... 17 GHz 17 ... 18 GHz	10 / 12 7 / 10	40 / 43 ±3 38,5 / 42 ±3	18 / 15 20 / 20	200	2 HE, 430 mm	15
BLMA 2018-15	2 ... 18 GHz	15 / 17	41,8 / 43 ±3	15 / 20	200	2 HE, 430 mm	15
BLMA 2018-20D	2 ... 18 GHz 2 ... 6 GHz 6 ... 18 GHz	20 / 25 20 / 22	43 / 45 ±2 43 / 46 ±3	20 / 20 15 / 20	350	3 HE, 430 mm	23
BLMA 2018-30	2 ... 18 GHz	30 / 35	44,8 / 49 ±4	20 / 20	850	4 HE, 630 mm	24
BLMA 2018-50	2 ... 18 GHz	50 / 60	47 / 51 ±4	20 / 20	1100	4 HE, 630 mm	25
BLMA 2018-80	2 ... 18 GHz	80 / 100	49 / 53 ±4	20 / 20	2000	5 HE, 630 mm	33
BLMA 2018-100	2 ... 18 GHz	100 / 110	50 / 54 ±4	15 / 20	3000	5 HE, 630 mm	56

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm