

EMI-Vorverstärker 18 ... 40 GHz

LNAs mit optionalen Antennen

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung P_N min dBm	Verstärkung min / typ dB	Rauschzahl dB	Abmessungen (L, B, H) mm	Gewicht kg
BLMA 1840-1M	18 ... 40 GHz	+5	23 / 26 \pm 2,5	2,7	120 x 100 x 51	1
BLMA 1840-1A	18 ... 40 GHz	+5	23 / 26 \pm 2,5	3	120 x 100 x 51	1
BLMA 1840-3A	18 ... 40 GHz	+5	23 / 26 \pm 2,5	5	120 x 100 x 51	1
BLMA 1840-3G	18 ... 40 GHz	+5	30 / 33 \pm 2,5	3	120 x 100 x 51	1
BLMA 1840-4G	18 ... 40 GHz	+5	40 / 43 \pm 2,5	3	120 x 100 x 51	1
BLMA 1840-4A	18 ... 40 GHz	+5	32 / 35 \pm 2,5	2,8	120 x 100 x 51	1
BLMA 1840-5G	18 ... 40 GHz	+5	46 / 49 \pm 2,5	3	120 x 100 x 51	1