BLWA 80 ... 18000 MHz
Halbleiterverstärker

BONN Elektronik
RF POWER IS OUR PASSION

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung P_N min / typ W	Verstärkung min / typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung VA	Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
BLWA 0818-10D	80 ... 18000 MHz				200	3 HE, 430 mm	21
	80 ... 2000 MHz	10 / 12	40 / 43 ±3	12 / 15			
	2000 ... 6000 MHz	10 / 12	40 / 43 ±3	15 / 15			
	6000 ... 18000 MHz	10 / 12	40 / 43 ±3	15 / 20			
BLWA 0818-30/20D	80 ... 18000 MHz				400	3 HE, 630 mm	27
	80 ... 1000 MHz	30 / 35	44,8 / 47 ±2	20 / 20			
	1000 ... 6000 MHz	20 / 25	43 / 46 ±3	15 / 20			
	6000 ... 18000 MHz	20 / 25	43 / 46 ±3	15 / 20			

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm