BPA 8 ... 12 GHz
Halbleiter-Pulsverstärker

BONN Elektronik
RF POWER IS OUR PASSION

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung P_P min / Duty W pk / %	Pulsbreite max. **)	Verstärkung min / typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung VA	Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
BPA 8012-1000	8 ... 12 GHz	1000 / 10	100 µs	60 / 62 ±2	15 / 15	2000	5 HE, 630 mm	45
BPA 8012-2000	8 ... 12 GHz	2000 / 10	100 µs	63 / 65 ±2	15 / 15	4000	12 HE, 800 mm	110
BPA 8012-5000	8 ... 12 GHz	2000 / 10	100 µs	63 / 65 ±2	15 / 15	8000	21 HE, 800 mm	180
BPA 8012-8000	8 ... 12 GHz	8000 / 10	100 µs	69 / 71 ±2	15 / 15	15000	37 HE, 800 mm	320

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm