BLMA 2 ... 8 GHz
Halbleiterverstärker

BONN Elektronik
YOUR ULTIMATE RF POWER SOURCE

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung P_N min / typ W	Verstärkung min / typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung VA	Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
BLMA 2080-0.5	2 ... 8 GHz	0,5 / 0,6	27 / 29 ±2	20 / 20	50	2 HE, 430 mm	10
BLMA 2080-1	2 ... 8 GHz	1 / 1,2	30 / 32 ±2	20 / 20	50	2 HE, 430 mm	10
BLMA 2080-2	2 ... 8 GHz	2 / 2,3	33 / 35 ±2	20 / 20	50	2 HE, 430 mm	11
BLMA 2080-8	2 ... 8 GHz	8 / 10	39 / 41 ±2	15 / 20	100	2 HE, 430 mm	12
BLMA 2080-10	2 ... 8 GHz	10 / 12	40 / 44 ±4	18 / 20	175	2 HE, 430 mm	10
BLMA 2080-20	2 ... 8 GHz	20 / 22	43 / 45 ±2	15 / 20	550	3 HE, 430 mm	19
BLMA 2080-30	2 ... 8 GHz	30 / 33	44,8 / 47 ±2	15 / 20	750	3 HE, 430 mm	22
BLMA 2080-60	2 ... 8 GHz	60 / 66	47,8 / 50 ±2	15 / 20	1600	4 HE, 630 mm	38
BLMA 2080-100	2 ... 8 GHz	100 / 110	50 / 54 ±4	15 / 20	2200	5 HE, 630 mm	42
BLMA 2080-200	2 ... 8 GHz	200 / 220	53 / 57 ±4	15 / 20	2800	5 HE, 630 mm	46

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm