

STANDARDMODELLE

Modell	Artikel- nummer	Frequenzbereich	Kopplung dB	Leistung	Dämpfung	Richtschärfe	VSWR	Hauptarm	Koppelarm
				Pmin W	max dB	min dB	max Hauptarm	Stecker	Stecker
BDC 2018-10/30S	10025020	2 ... 18 GHz	10 ±1	30	1,3	15	1,4:1	SMA-f/SMA-f	SMA-f
BDC 2018-30/30	10023421	2 ... 18 GHz	30 ±1,4	30	0,8	14	1,5:1	SMA-f/SMA-f	SMA-f
BDC 2018-30/400	10008146	2 ... 18 GHz	30 ±1,4	400	0,5	10	1,4:1	N-m/N-f	N-f
BDC 2018-40/400	10026168	2 ... 18 GHz	40 ±1	400	0,6	10	1,5:1	N-f/N-f	SMA-f
	10008147	2 ... 18 GHz	40 ±1,4	400	0,5	10	1,4:1	N-m/N-f	N-f
BDC 2018-50/400	10025682	2 ... 18 GHz	50 ±3,8	400	0,6	10	1,6:1	N-m/N-f	N-f

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung
S: Einzel-Richtkoppler