BCA DC ... 8,5 GHz
Koaxiale Dämpfungsglieder

BONN Elektronik
YOUR ULTIMATE RF POWER SOURCE

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Leistung CW min W	Dämpfung nom / Variation dB	VSWR max	Eingang Stecker	Ausgang Stecker	Abmessungen (L, B, H) mm	Gewicht kg	Artikel-nummer
BCA 0080-3/150	DC ... 8,5 GHz	150	3±0,75	1,35:1	N-f	N-m	135,5 / 57,2 / 38,1	0,8	10022195

Abmessungen ohne Steckverbinder
Maßzeichnung(en) auf der nächsten Seite

STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Impedanz: 50 Ohm nominal

ALLGEMEINES

Betriebstemperatur: 0 ... +45 °C
Lagertemperatur: -20 ... +85 °C

OPTIONEN

Spezielle Frequenzbereiche, Dämpfungswerte und HF-Stecker auf Anfrage

Dieses Dokument ist Eigentum der Firma Bonn Elektronik GmbH.
Vervielfältigung und Veröffentlichung ohne ausdrückliche Genehmigung ist untersagt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigungen vorgenommen werden. Wenn nichts anders angegeben alle Maße Millimeter.

This document is the property of Bonn Elektronik GmbH.
Reproduction and release without express permission is strictly prohibited.
We reserve the right to introduce modifications without prior notification, where they serve technical progress. Unless otherwise indicated all dimensions millimeters.



Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten Observe copyright indication DIN ISO 16016

ISO - Projection

Product Information	**Entwurf** 09.06.2021 Bonn
10022195	
Attenuator	**Zeichnung** 09.06.2021 Egger
BCA 0080-03/150	**Prüfung**
BONN Elektronik info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com	**Blatt** 1-1
	Freigabe 26.07.2021 Bonn